

Villany fogyasztásmérőnkön a következő jelzések vannak: „220 V 50 ~ 3 A 5000 tárcafordulat 1 kWó”. 1 perc és 20 mp alatt 75-ször fordult a tárcsa. Hány wattos fogyasztók voltak bekapcsolva? Mit jelentenek a ráírt jelzések? A hálózati feszültség állandóságát feltételezve, adjunk mérési utasítást, hogyan használjuk e műszert áramerősségmérőnek?