

Egy merülőforraló teljesítménye 230 V-os szinuszos hálózat esetén 350 W.

- a) Mekkora a merülőforraló legnagyobb és legkisebb pillanatnyi teljesítménye működés közben?
- b) Mekkora a merülőforralón áthaladó áram legnagyobb pillanatnyi értéke?
- c) Miért nem szabad a merülőforralót még a vízbe helyezés előtt bekapcsolni?